

Datenblatt für Artikel 2CSF204101R3630

F204A-63/0,3 FI-Schutzschalter 4P, Typ A, 63A, 300mA



STAMMDATEN

| | |
|---------------------|---------------|
| Artikel-Typ | Produkt |
| GTIN | 8012542783909 |
| Type / Modell | F204 A-63/0.3 |
| Einheit Inhalt | Stück |
| Einheit Bestellung | Stück |
| Inhaltsmenge | 1 Stück |
| Preisbezugsmenge | 1 |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
| Ursprungsland | it |
| Zolltarifnummer | 85363030 |

LOGISTISCHE DATEN (INKL. GRUNDVERPACKUNG)

| | |
|---------|---------|
| Gewicht | 0.36 kg |
|---------|---------|

Datenblatt für Artikel 2CSF204101R3630

MERKMALE

ETIM 8.0: Fehlerstrom-Schutzschalter (EC000003)

| | |
|--|---|
| Polzahl | 4 |
| Bemessungsspannung | 400 V |
| Bemessungsstrom | 63 A |
| Bemessungsfehlerstrom | 0.3 A |
| Bemessungsisolationsspannung U_i | 500 V |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp} | 4 kV |
| Montageart | sonstige |
| Fehlerstrom-Typ | A |
| Selektiver-Typ | Nein |
| Kurzzeitverzögerter Typ | Nein |
| Kurzschlussfestigkeit (I_{cw}) | 1 kA |
| Stoßstromfestigkeit | - |
| Spannungsart | AC |
| Mit Verriegelungsvorrichtung | Ja |
| Frequenz | sonstige |
| Zusatzeinrichtungen möglich | Ja |
| Schutzart (IP) | IP2X |
| Breite in Teilungseinheiten | 4 |
| Einbautiefe | 69 mm |
| Umgebungstemperatur während des Betriebs | - |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig | 0 mm ² - 25 mm ² |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig | 25 mm ² - 25 mm ² |
| Explosionsschutz | Nein |

Andere Merkmale

- -

WEITERE ARTIKEL

Datenblatt für Artikel 2CSF204101R3630

Zubehör



2CDL010001R1057
PS1/57-S9 Phasenschiene 1Ph.,57Pins,10qmm,für S9



2CDL010001R1637
PS1/37/16INZ Phasenschiene 37x1P,16qmm,Stift,für INZ



2CDL010007R1603
PS 1/3/16 Limitor TNC Phasenschiene 1-Ph., 16 qmm, für Limitor TNC-Netz



2CDL010007R1604
PS 1/4/16 Limitor TNS Phasenschiene 1-Ph., 16 qmm, für Limitor TNS-Netz



2CDL010011R1012
PS 1/12N S9 Phasenschiene 1-Ph.,12 Pins,10qmm,N/blau,für S9



2CDL010011R1057
PS1/57N-S9 Phasenschiene 1Ph.,57Pins,10qmm,N/blau,für S9

Datenblatt für Artikel 2CSF204101R3630



2CDL010017R1604

PS 1/4/16 Limitor TT Phasenschiene 1-Ph., 16 qmm, für Limitor TT-Netz



2CDL010101R1639

PS 1/39/16 ILTS-E Phasenschiene 1-Ph., 39 Pins, 16 qmm, für ILTS-E



2CDL010101R3039

PS 1/39/30 ILTS-E Phasenschiene 1-Ph., 39 Pins, 30 qmm, für ILTS-E



2CDL030001R1639

PS3/39/16INZ Phasenschiene 13x3P, 16qmm, Stift, für INZ



2CDL030101R1639

PS 3/39/16 ILTS-E Phasenschiene 3-Ph., 39 Pins, 16 qmm, für ILTS-E



2CDL030101R3039

PS 3/39/30 ILTS-E Phasenschiene 3-Ph., 39 Pins, 30 qmm, für ILTS-E



2CDL033202R1630

PS3/30/16-DDA202T Phasenschiene 3Ph., 30Pins, 16qmm, f.DDA202

Datenblatt für Artikel 2CSF204101R3630



2CDL034202R1628

PS3/28/16H-DDA202 Phasenschiene 3Ph.,28Pins,16qmm,f.DDA202 mit HK




2CDS200912R0001

S2C-H6R Hilfsschalter 1 Wechsler



2CDS200922R0001

S2C-S/H6R universell Signalkontakt/Hilfsschalter



2CDS200946R0001

S2C-H6-11R Hilfsschalter 1S/1Ö

Datenblatt für Artikel 2CSF204101R3630



2CDS200946R0002
S2C-H6-20R Hilfsschalter 2 Schließer



2CDS200946R0003
S2C-H6-02R Hilfsschalter 2 Öffner



2CSF200996R0013
F2C-ARI Automatischer-Fernantrieb 12-30 VAC,12-48 VDC

Datenblatt für Artikel 2CSF204101R3630



2CSF200997R0013

F2C-CM Fernantrieb für F200 bis 100A 12-30VAC,12-48VDC



2CSS200911R0001

S2C-UA 12 DC Unterspannungsauslöser 12V DC



2CSS200911R0002

S2C-UA 24 AC Unterspannungsauslöser 24V AC

Datenblatt für Artikel 2CSF204101R3630



2CSS200911R0003
S2C-UA 48 AC Underspannungsauslöser 48V AC



2CSS200911R0004
S2C-UA 110 AC Underspannungsauslöser 110V AC



2CSS200911R0005
S2C-UA 230 AC Underspannungsauslöser 230V AC

Datenblatt für Artikel 2CSF204101R3630



2CSS200911R0006

S2C-UA 400 AC Unterspannungsauslöser 400V AC



2CSS200911R0007

S2C-UA 24 DC Unterspannungsauslöser 24V DC



2CSS200911R0008

S2C-UA 48 DC Unterspannungsauslöser 48V DC