

Datenblatt für Artikel 2CDS251001R0255

S201-B25 Sicherungsautomat B-Char., 6 kA, 25 A, 1P



STAMMDATEN

| | |
|---------------------|---------------|
| Artikel-Typ | Produkt |
| GTIN | 4016779465205 |
| Type / Modell | S201-B25 |
| Einheit Inhalt | Stück |
| Einheit Bestellung | Stück |
| Inhaltsmenge | 1 Stück |
| Preisbezugsmenge | 1 |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
| Ursprungsland | de |
| Zolltarifnummer | 85362010 |

LOGISTISCHE DATEN (INKL. GRUNDVERPACKUNG)

| | |
|---------|----------|
| Gewicht | 0.125 kg |
|---------|----------|

Datenblatt für Artikel 2CDS251001R0255

MERKMALE

ETIM 8.0: Leitungsschutzschalter (EC000042)

| | |
|--|---|
| Einbautiefe | 69 mm |
| Auslösecharakteristik | B |
| Polzahl (gesamt) | 1 |
| Anzahl der abgesicherten Pole | 1 |
| Bemessungsstrom | 25 A |
| Bemessungsspannung | 230 V |
| Bemessungsisolationsspannung U_i | 440 V |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp} | 4 kV |
| Bemessungsschaltvermögen I_{cn} nach EN 60898 bei 230 V | 6 kA |
| Spannungsart | AC/DC |
| Bemessungsschaltvermögen I_{cn} nach EN 60898 bei 400 V | 6 kA |
| Bemessungsschaltvermögen I_{cu} nach IEC 60947-2 bei 230 V | 10 kA |
| Bemessungsschaltvermögen I_{cu} nach IEC 60947-2 bei 400 V | 10 kA |
| Frequenz | 50 Hz - 60 Hz |
| Energiebegrenzungsklasse | 3 |
| Unterputzmontage | Nein |
| Mitschaltender Neutralleiter | Nein |
| Überspannungskategorie | 3 |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Zusatzeinrichtungen möglich | Ja |
| Breite in Teilungseinheiten | 1 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Umgebungstemperatur während des Betriebs | -25 °C - 55 °C |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig | 0.75 mm ² - 25 mm ² |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig | 0.75 mm ² - 35 mm ² |
| Explosionsschutz | Nein |

Andere Merkmale


-

-

Datenblatt für Artikel 2CDS251001R0255

WEITERE ARTIKEL

Zubehör



2CCA880100R0001
CMS-100PS Stromsensor 80A, 18mm für pro M compact u. SMISLINE



2CCA880101R0001
CMS-101PS Stromsensor 40A, 18mm für pro M compact u. SMISLINE



2CCA880102R0001
CMS-102PS Stromsensor 20A, 18mm für pro M compact u. SMISLINE



2CDL010001R1057
PS1/57-S9 Phasenschiene 1Ph., 57Pins, 10qmm, für S9



2CDL010001R1637
PS1/37/16INZ Phasenschiene 37x1P, 16qmm, Stift, für INZ

Datenblatt für Artikel 2CDS251001R0255



2CDL010007R1603

PS 1/3/16 Limitor TNC Phasenschiene 1-Ph., 16 qmm, für Limitor TNC-Netz



2CDL010007R1604

PS 1/4/16 Limitor TNS Phasenschiene 1-Ph., 16 qmm, für Limitor TNS-Netz



2CDL010011R1012

PS 1/12N S9 Phasenschiene 1-Ph., 12 Pins, 10qmm, N/blau, für S9



2CDL010011R1057

PS1/57N-S9 Phasenschiene 1Ph., 57Pins, 10qmm, N/blau, für S9



2CDL010017R1604

PS 1/4/16 Limitor TT Phasenschiene 1-Ph., 16 qmm, für Limitor TT-Netz



2CDL010101R1639

PS 1/39/16 ILTS-E Phasenschiene 1-Ph., 39 Pins, 16 qmm, für ILTS-E



2CDL010101R3039

PS 1/39/30 ILTS-E Phasenschiene 1-Ph., 39 Pins, 30 qmm, für ILTS-E

Datenblatt für Artikel 2CDS251001R0255



2CDL030001R1639

PS3/39/16INZ Phasenschiene 13x3P,16qmm,Stift,für INZ

2CDL030101R1639

PS 3/39/16 ILTS-E Phasenschiene 3-Ph., 39 Pins, 16 qmm, für ILTS-E



2CDL030101R3039

PS 3/39/30 ILTS-E Phasenschiene 3-Ph., 39 Pins, 30 qmm, für ILTS-E



2CDL033202R1630

PS3/30/16-DDA202T Phasenschiene 3Ph.,30Pins,16qmm,f.DDA202



2CDL034202R1628

PS3/28/16H-DDA202 Phasenschiene 3Ph.,28Pins,16qmm,f.DDA202 mit HK



2CDS200909R0001

S2C-A1 Arbeitsstromauslöser 12...60V

Datenblatt für Artikel 2CDS251001R0255



2CDS200909R0002
S2C-A2 Arbeitsstromauslöser 110...415V



2CDS200912R0001
S2C-H6R Hilfsschalter 1 Wechsler



2CDS200918R0001
S2C-Nt manuell bedienbarer Neutralleitertrenner

Datenblatt für Artikel 2CDS251001R0255



2CDS200922R0001
S2C-S/H6R universell Signalkontakt/Hilfsschalter



2CDS200936R0001
S2C-H11L Hilfsschalter 1Ö / 1S



2CDS200936R0002
S2C-H20L Hilfsschalter 2 Schliesser

Datenblatt für Artikel 2CDS251001R0255



2CDS200936R0003
S2C-H02L Hilfsschalter 2 Öffner



2CDS200946R0001
S2C-H6-11R Hilfsschalter 1S/1Ö



2CDS200946R0002
S2C-H6-20R Hilfsschalter 2 Schließer

Datenblatt für Artikel 2CDS251001R0255



2CDS200946R0003

S2C-H6-02R Hilfsschalter 2 Öffner